

5. 6. Kit elbow

Les kits elbow permettent de souder des coudes et accessoires avec une faible section droite.

Ils sont composés de :

- Un kit départ d'électrode . Il en existe 3 types.
- Un kit de soudage coude d'un seul côté. Le kit de soudage est composé d'un jeu de coquilles support flasques et de 4 verrous. Le kit de soudage s'équipe avec une paire de flasques.

5. 6. 1. Départ électrode

Têtes de soudage	Références départ électrode	Diamètres des tubes (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	Valeurs Départ (mm)	Electrode Ø (mm)
MW 40-3	Type 3 - 0017741401	6.35 à 19.05	8.10	22	38	11	1.6
	Type 2 - 0017271401	6.35 à 33.70	14.10	16		5	1.6
MW 65-3	Type 3 - 0017741401	12 à 42.40	8.10	22	38	11	1.6
	Type 2 - 0017271401	12 à 60.30	14.10	16		5	1.6
MW 115-3	Type 3 - 0017741401	25 à 101.60	12.10	23	46	11	1.6
	Type 2 - 0017271401	25 à 114.30	18.10	17		5	1.6
MW 170	Type 1 - 0017841401	76.20 à 168.30	22.90	26.70	63	5	2.4

NB : Si nécessaire, le départ d'une MW 170 peut être monté sur les autres têtes.

(1) **Type 1** Ø électrode 2.4 mm / valeur départ 5 mm

(2) **Type 2** Ø électrode 1.6 mm / valeur départ 5 mm

(3) **Type 3** Ø électrode 1.6 mm / valeur départ 11 mm

